



Klijai naudojami kambario temperatūroje tokiu būdu:

2-a panaudojimo sritis „Tekstilė“

- sijonų, kelnų, rankovių palenkimui
- aplikacijoms
- adymo ir lopymo darbams
- užuolaidų kraštams apdoroti
- minkštų baldų apmušalams taisyti ir tvirtinti



1-2-3 metodas įprastiems klijavimo darbams

Medžiaga klijais dengiama iš abiejų pusių plonu sluoksniu.
 Palaukti 2 minutes. Klijų dėmės turi būti beveik sausos.
 Klijuojamas dalis sujungti ir lengvai suspausti – paruošta!

A-B-C būdai sunkiai prisiklijuojantiems paviršiams

- A HT 2 klijais padengti abu klijuojamus paviršius plonu sluoksniu.
 B palaukti mažiausiai 10 minučių - leisti klijų sluoksniui gerai nudžiūti.
 C Vieną iš klijuojamų paviršių dar kartą padengti plonu klijų sluoksniu.
 Dalis iš karto sujungti ir suspausti .

Plonų ir lengvų medžiagų klijavimas

Elgtis kaip 1-2-3 būdų atveju.

Atkreipkite dėmesį: klijus geriausia dengti punktyru arba jais sutepti paviršių; jokių būdų negalima klijų įtrinti ar įspausti į medžiagą. Pramušus ar išretinus medžiagą, audinį klijuojamos siūlės srityje reikia sudrėkinti kempine ar skudurėliu.

Laidyne daroma siūlė ant plonų ir lengvų medžiagų

- HT 2 sutepti medžiagą iš vienos pusės plonu sluoksniu.
- Klijams leisti išdžiūti 15 minučių.
- Medžiagos dalis sujungti ir trumpam perbraukti laidyne (nustatyti „Vilną“).

Storų ir sunkių medžiagų klijavimas

Elgtis pagal A-B-C metodą.

Taip pat galima:

- Klijais padengti iš vienos arba iš abiejų pusių šiek tiek storesniu sluoksniu.
- Palaukti 2 minutes.
- Medžiagos dalis sujungti, suspausti - gatava.

Klijinės siūlės pakeitimas

- Ištirpinti siūlę: paprasčiausiai perbraukti karšta laidyne ir iš karto išskirti.
 - Siūlės pakeitimas: ištirpinus seną siūlę, užfiksuoti naują ir perbraukti laidyne.
- Nuo senos siūlės lieka pakankamai klijų, todėl papildomai tepti klijais paprastai nereikia.

Klijų sluoksnio pašalinimas

- Bloga siūlė: leisti nudžiūti klijams ir tiesiog nutraukti nuo medžiagos klijų juostelę.
- Jeigu HT 2 klijai netyčia buvo įtrinti į ploną medžiagą ir dabar persišviečia, klijus reikia iš karto ištirpinti acetonu ir pašalinti (HT 2 klijų dėmės nepašalinamos cheminio valymo metu!)

Svarbu: Prieš šalinant klijų dėmes, iš blogos audinio pusės būtina išmėginti audinio nudažymo atsparumą. Acetatiniams audiniams (kai kurie pamušaliniai audiniai) Gütermann HT 2 klijai netinka. Jei audiniai neturi specialaus ženklo, būtina patikrinti, ar jie netirpsta klijų poveikyje.

Gütermann HT 2 panaudojimo sritis: „Namų ūkis ir „Hobis“

Klijuoja odą, popierių, kartoną, medieną, gumą bei daugelį dirbtinių medžiagų (pvz.: resopal) ir daug kitų medžiagų. Labai tinkami minkštai plastmasei (PVC), pvz.: audinių, tentų bei palapinių klijavimui.

GUTERMANN HT 2 tvirtai sujungia ir sulopo, yra atsparus vandeniui.

Plonų ir lanksčių medžiagų klijavimas

Kaip nurodyta 1-2-3 būduose.

Kietų tvirtų medžiagų klijavimas

Kaip nurodyta A-B-C būduose.

Nurodymas: GUTERMANN HT 2 netinka styroporui.

Visos rekomendacijos pagrįstos mūsų nuodugniais stebėjimais. Daugelį skirtingos sudėties medžiagų rekomenduojame išbandyti prieš galutinį suklijavimą.